





接线图:Wiring Diagram



励磁顺序vs.**旋转方向**
Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW ↓ (STEP 1→4) ↑ CCW

从安装面看为顺时针方向
Clockwise view from mouting side

标签 Label Detail



规格 Specifications

1.**相数** Number of Phase	2
2.**步距角** Step Angle	1.8 °
3.**额定电压** Rated Voltage	3.12V
4.**额定电流** Rated Current	6.0 A
5.**保持力矩** Holding Torque	8.5 N.m Typ.（Two phase on/rated current）
6.**相电阻** Phase Resistance	0.52ohm±10%（20℃）
7.**相电感** Phase Resistance	4.3 mH±20%（1kHz 1V rms）
8.**转子惯量** Rotor Inertia	2.7kg.cm^2
9.**电机重量** Motor Weight	3.8KG
10.**绝缘等级** Insulation Class	B（130℃）

REV.	版本记录 REVISION RECORD	DATE
	原始版本 Original revision	

单位:毫米 Unit:mm
第一视角画法 First angle method
未注线性与角度尺寸公差均按 GB/T 1804-M
未注形状与位置尺寸公差均按 GB/T 1184-K
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

	NAMES	SIGNATURE	DATE
批准 Approve			
标准化 Standard			
工艺 Technology	CHEN		2024/07/01
审核 Check	ZHANG		2024/07/01
设计 Design	WANG YI		2024/07/01

锐特技术 RTELLIGENT
ShenZhen Rtelligent Technology Co.LTD
深圳锐特机电技术有限公司

Hybrid Stepping Motor

型号: 86AM85 V3.0
图号:

TYPE: | Rev.A | SCALE 1:1 | Sheet 1 of 1